±0

BIuetooth Speaker
CAP-L010

磁吸式藍牙喇叭
CAP-L010
(家庭用)

使用說明書(附保固書)


誠摯感謝您的購買。請詳閱本使用說明書(附保固書)並正確使用。
使用前，請務必閱讀「安全、正確地使用」。
請務必將本使用說明書 (附保固書) 保管於隨時可取閱之處。

安全注意事項(請務必遵守)

- 請使用本產品隨附之充電線，並搭配符合 5V/1A 規格之充電器進行充電。
- 若產品無法正常充電，請更換充電器或充電線後再行測試。
- 如發生漏液情形且不慎接觸皮膚，請立即以清水沖洗乾淨，必要時儘速就醫並停止使用本產品。
- 充電過程中如出現異常高溫或變形，請立即停止充電，並聯絡售後服務人員處理。
- 請勿於潮濕環境（如浴室）中使用本產品，以避免因受潮導致故障或損壞。
- 若產品不慎進水或接觸其他液體，請立即關閉電源，待完全乾燥後再使用。
- 請避免敲擊、摔落或劇烈碰撞本產品，以免造成內部損壞。
- 充電完成後，請立即拔除充電線及電源插頭。
- 請勿將本產品投入火中，以免發生爆炸或危險。
- 使用前請確認雙手乾燥，以避免觸電風險。
- 請將本產品置於孩童無法取得之處。
- 請勿自行拆解或維修本產品，以免造成損壞或影響使用安全。
- 請勿於地毯、棉被或其他易燃物表面進行充電。
- 使用時請勿遮蓋喇叭前方，以免影響功能或導致故障。
- 請勿使用汽油、酒精或其他揮發性清潔劑擦拭本產品。
- 請勿對本產品噴灑噴霧類（如殺蟲劑、整髮噴霧、清潔噴霧等）以免造成觸電火災等危險。
- 請將本產品存放於乾燥環境，避免陽光直射、高溫、高壓或潮濕問熱之場所。
- 本產品不適合生理、感知或心智能力不足、或缺乏經驗與知識之使用者（包含孩童）單獨使用，除非在負責其安全之人員監護或指導下使用。
- 此產品請勿安裝或使用於離地面 2 公尺或以上的地方

各部位名稱

機身部位



配件



① 喇叭網罩　② 收音麥克風孔　③ 旋轉開關機
④ LED指示燈　⑤ Type-C充電線　⑥ 磁吸鐵圈

※產品圖片與實物略有不同時，請以實物為準！

使用說明

單顆喇叭　※ 初次使用時請先確實充飽電，飽電時間約為2~3小時

1、開機：
順時針旋轉電源鈕，聽到「嗡」一聲後，喇叭發出語音提示「開機」及提示音，表示已開機並進入藍牙配對模式。

2、單顆喇叭與裝置連接：
開啟手機或其他裝置的藍牙功能，在藍牙清單中找到「CAP-L010」點選連接，成功後會發出語音提示「藍牙已連線」。

3、斷開單顆喇叭連接，在已連接狀態下，可用以下方式斷開：
- 關閉喇叭電源。
- 關閉裝置的藍牙。(斷開後，喇叭會發出語音提示「藍牙已斷開」並回到等待連接狀態。)

若重新開機，喇叭會自動連接上次使用的裝置。
若需完全解除連接，請在裝置的藍牙設定中刪除「CAP-L010」。

4、關機：
逆時針旋轉電源鈕至 OFF，聽到「嗡」一聲即表示關機完成。

本產品內建麥克風，可支援通話功能，通話時可直接對著喇叭進行對講。
但通話之接聽與掛斷操作，需透過手機裝置操作。

使用說明

雙喇叭串聯　※ 僅限同款的喇叭，且最多只可串聯兩顆

1、開機：
分別順時針旋轉兩顆喇叭的電源鈕，聽到「嗡」一聲後，喇叭會發出語音提示「開機」及提示音，表示已開機並進入藍牙配對模式。

2、兩顆喇叭串聯成功後，會發出語音提示「雙喇叭已連線」：
- 一顆喇叭的指示燈呈現「綠燈閃爍」
- 另一顆喇叭則為「綠燈常亮」

請先完成喇叭串聯，再進行喇叭與裝置藍牙連接。

3、開啟手機或其他裝置的藍牙功能，在藍牙設定中選擇「CAP-L010」連接成功後會發出提示音。


4、斷開已串聯喇叭與裝置的連接：
藍牙成功連接的狀態下，可直接旋轉開關喇叭或從裝置關閉藍牙，並點擊取消「CAP-L010」的連線，即可斷開裝置與喇叭當下的藍牙連結
喇叭也會發出語音提示「藍牙已斷開」，並回到藍牙待連接狀態。

在兩顆喇叭仍互相串聯時，若將兩顆喇叭關機同時重新開啟，稍待片刻兩顆喇叭會自動串聯並連接到關機前最後連接、且未解除配對的裝置
若想斷開兩顆喇叭與該裝置的配對，需於裝置藍牙設定中，選擇解除與喇叭藍牙「CAP-L010」的配對。

使用說明

磁吸支架

喇叭可磁吸於手機背面做支架，若使用沒有磁吸功能的手機殼，
可將磁吸鐵片放手機背面，再裝上手機殼即可。（參考下圖）



充電方式　※ 充電時請關機，請勿邊充電邊使用。

將充電線連接 5V / 1A 的充電頭再插入喇叭充電孔即可，充電時
指示燈長亮紅燈，充飽後紅燈熄滅，飽電時間約為2~3小時。

若長時間不使用請每 3 個月充飽電一次，避免內建電池損壞。

於藍牙連線狀態下進行充電時，充電指示紅燈將不會亮起。

廢棄電池處理方式

1.本產品內建可充電電池，含有可能對環境造成污染之物質。
2.廢棄本產品前，請先取出電池。
3.廢棄電池請勿與一般家庭垃圾一同丟棄，應交由合格回收單位處理。
4.取出電池前，請務必先切斷電源。
5.請確保用本產品關附之充電線為電池充電。

廢電池請回收

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能，低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

清潔與保養

- 清潔前請先關閉電源。
- 請勿使用揮發性溶劑（如酒精、甲苯、汽油等）清潔產品，以免造成塑色或故障；建議使用微潤軟布輕輕擦拭。
- 清潔後，請待產品完全乾燥後再行使用或收納。
- 如長時間不使用時，請存放於乾燥、陰涼且安全之處。
- 嚴禁自行拆卸、改裝或未確實組裝即使用或充電，以免發生危險。
- 請勿將本產品浸入水或其他液體中，以免造成觸電或功能故障。

商品規格

商品名稱	磁吸式藍牙喇叭
商品型號	CAP-L010
額定輸入電流	5V ⎓ 1A
額定功率	5W
藍牙模組	6.0
防水等級	IPX4
充電時間	約 2~3 小時
播放時間	約 2~6 小時
傳輸距離	約 15 m
電池規格	3.7V / 500mAh
商品尺寸	Ø60 x 48 mm
商品淨重	約 76 g
配件	Type-C充電線 x 1、磁吸鐵片 x 1
原產地	中國

※ 產品的規格及外觀等，因改善產品所需，將不會事先告知進行變更。

限用物質含有情況標示聲明書

有害物質成分及含量表：

為滿足《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》要求，以下提供的是電器產品部件名稱以及可能含有的有害物質信息。

設備名稱Equipment name: 磁吸式藍牙喇叭			型號（型式）Type designation(Type): CAP-L010			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead（Pb）	汞Mercury（Hg）	鎘Cadmium（Cd）	六價鉻 Hexavalent chromium（Cr^{+6}）	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls（PBB）	多溴二苯醚 Polybrominated biphenyls ethers（PBDE）
外殼組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
金屬組件 （螺絲、扣）	○	○	○	○	○	○
喇叭單元	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

常見故障指南

「不能操作」或「操作異常」的情況，請於維修前進行下列檢查：

問題．現象	檢查方法	處理方法
無法開機或突然無法開機	1、檢查電量顯示或指示燈是否閃爍。 2、檢查電量是否充足。	1、若電量不足，請先充電後再使用。
無法正常充電	1、檢查 Type-C 充電線是否鬆脫。 2、是否使用非 USB 充電頭或插座使用。	1、請更換充電線或充電頭並確認輸出為 5V / 1A。
喇叭使用中突然斷開與裝置的連接 已串聯的喇叭突然斷開串聯	1、檢查其中一端喇叭是否電量不足。 2、檢查連線距離太遠。 3、是否有障礙物干擾。	1、將連接的每一端喇叭電量充電。 2、將連接距離縮短。 3、排除障礙物。 4、嘗試重新與裝置連接或重新將兩顆喇叭串聯(參考P4~6)。
兩顆喇叭無法串聯	1、檢查喇叭是否未開機。 2、檢查已串聯過其它顆同款喇叭但未確實斷開。	1、將喇叭都開機。 2、將該喇叭跟前喇叭確實斷開串聯(參考P5、P6)。

若依據上訴方法操作也無法改善，請與「客服專線」聯繫（請見封底保固書底端）



備註

關於售後服務

保證書
- 請務必在保證書上填寫「購買日期、經銷商店名」等規定事項，並確認記載內容與購買店家索取帶回售後保證。
- 保固期間為購買日起1年內。

維修時
- 保固期內之修理保證，依照保證書記載內容，由±0顧客支援中心維修，詳細內容請參閱保證書。

維修用零件的持有期間
- 針對本產品的維修用零件，各類零件皆有其供應年限，若零件供應已超過供應年限，恕難維修，敬請見諒。

售後服務諮詢
- 修理相關諮詢及不清楚之處時，請洽±0顧客支援中心。
※產品發生異常時，斷電請勿自行修理或加工，一經自行拆裝，即失去原廠保固，並可能發生危險。

顧客諮詢窗口介紹

請至正負零LINE官方帳號留言，輸入「產品名稱」，
請手機掃描右方QR Code（或在LINE搜尋@plusminus0）加入好友。

或於上班時間電話聯繫免付費電話：0800-066-006
受理時間：週一至週五 上午10:00~12:00 ／ 下午13:00~17:00
（如遇例假日或國定假日，建議到LINE官方帳號留言，將於工作時間回覆）

配件維修售後保固

售後諮詢：
群盛實業有限公司
彰化縣永靖鄉四月村四資路94號
0800-066-006

購買消耗品・配件或其他產品，請至正負零LINE官方帳號商店，
請手機掃描右方QR Code（或在LINE搜尋@plusminus0）加入好友

±0 保證書

自行送修

品名	磁吸式藍牙喇叭	型號	CAP-L010	經銷商店章 地址 電話
顧客	姓名： 住址： 〒　（　）			
保固期間	購買年月日開始	1年內 年　月　日起保固至屆滿		

本保證書自銷售店家蓋章日期購買日，保固期為12個月，若線上購買或其他非經過專業蓋章的情況，於正負零官方LINE登錄前，可期間上限也可設計購買證明，如發票，訂單成交截圖等，即可登錄保固，或保固期內隨主動請至正負零官方LINE報修，於報修時未進行登錄，可出示本保證書確認購買時間，本保證書不予補發，若故障時保證書遺失，將依出廠時間加2個月做為購買日期。

1、如遇守使用說明書，且機主意標籤等注意事項，在正常使用狀態下，於保固內故障時，由±0顧客支援中心免費修理。

2、保固期內的下述情況，需付費修理。
(a) 未提供本保證書者。
(b) 本保證書上未填寫購買年月日、顧客姓名、經銷商等，或文字更改。
(c) 錯誤使用不當修理，因修理造成二故障，損壞，(d) 購買後，沒按照正常移動或保管造成之故障與損。
(e) 火災，公害，異常電壓，使用非規定電源（電壓檢修等）及地震，打雷，颱風或水災等天災損害，外來原因造成之故障，損壞。
(f) 以使用說明書所列以外使用條件，使用時發生之故障或損壞。
(g) 使用於營業上，福利設備，船舶等一般家庭以外時造成的故障，損壞。
(h) 型同本損壞，行車，雷危及保管不周造成之損壞，(i)消耗零件的更換，規格變更等。

3、本保證書僅臺灣地區內有效。
This warranty is valid only in Taiwan.

4、個資之處理
填寫於本保證書上的顧客個資，可能用於保固期內之服務流程或保固期後本公司有意活動中，敬請等解顧客個資由本公司蒐集管理、不過，可能因為維修需要，由本公司向委託經銷部份專業維修公司等，事先提供必要之顧客個資，敬況下，本公司會嚴格管理顧客個資。

★本保證書的定依照本保證書記明之期間、條件，進行免費修理，本保證書並未以此限制顧客法律上權力，保固期過後之修理等，若有不清楚之處，請洽詢購店家或±0顧客支援中心。

★保固總後之修理或維修用性能零件之庫存維持期間超過請參考使用說明書。

LINE
https://www.plusminuszero.com.tw

官網

進口商
華捷貿有限公司
02-2904-1877
新北市五股區中興路三段48之13號